

KWC-No.

2030021142

Commande de WC à bouton piézo AQUATIMER-A3000 open

Contrôle électronique de WC AQUATIMER - A3000 open pour réservoir dissimulé, avec commande externe d'options telles que le réglage de la robinetterie ou la communication via un contrôleur de fonction ECC. Module électronique étanche, entrée supplémentaire pour capteurs fournis par le client (ex. poignées d'assistance pour

personnes à mobilité réduite) avec une distance max. de 5 m, servomoteur, deux répartiteurs en T électriques et étanches pour le raccordement au câble du système, cadre et plaque de recouvrement en inox, bouton piézo intégré et vissage dissimulé, 24 V C.C.

Données techniques

ATT-WS-BUILTINMODEL

ATT-WS-COVERHEIGHT

ATT-WS-COVERWIDTH

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Principe de fonctionnement

Matière du boîtier

Code matériel du boîtier

Matière de l'installation

Hauteur totale

Largeur totale

ATT-WS-PARAMETERIZATION

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Surface de finition du boîtier

ATT-WS-TRANSFORMER

Type d'installation de rinçage

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

FINISHING

148 mm

207 mm

24 heures après la dernière activité

Fermeture automatique électronique

Acier inoxydable

1.4301

Synthétique

148 mm

207 mm

NETWORK

A3000 open 24 V DC

4 Voltampère

TRANSFORMER

IP68

Brossé

Non

Pour Wc à réservoir

BUILT-IN-INSTALLATION

Fonctionnement du détecteur

Détecteur piezo-électronique



Accessoires nécessaires

KWC

Commande de WC électronique AQUATIMER - A3000 open

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300051

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC




Bâti-support AQUAFIX

2030020126
AQFX0006




Bâti-support AQUAFIX

2030020128
AQFX0007




Câble système

2000100801
ZAQUA077



Câble système

2000100852
ZAQUA078



Câble système

2000104272
ZAQUA011



Câble système

2000104274
ZAQUA012



Contrôleur de fonctions ECC2

2000108123
ZA3OP0011

Pièces de rechange



Bouton piezo

2000104441
EAT300001

Répartiteur électronique en T

2000100853
ZAQUA075